



- Условные обозначения
- ЩЭ - щит этажный (учетно-распределительно групповой)
 - ⚡ - розетка штепсельная двухполюсная
 - ⚡ - розетка штепсельная двухполюсная, IP54
 - - Клемная коробка уравнивания потенциалов

Примечание

Монтаж проводки выполнен в соответствии с действующими редакциями СНиП и ПУЭ.
 Групповые сети квартир выполнены 3-х жильным кабелем марки Гр.2-ВВГнгls 3x2,5 - розеточная сеть коридоров, ванны, кухни.
 Гр.3-ВВГнгls 3x2,5 - розеточная сеть комнат.
 Гр.4-ВВГнгls 3x1,5 - газовый котел.
 Прокладка по стенам - скрыто за слоем штукатурки;
 по перекрытиям - в пустотах плит перекрытия.
 Применен верхний способ разводки - горизонтальные участки проложены на расстоянии 0,15-0,25 м. от потолка; опуски к выключателям, розеткам и светильникам выполнены под прямым углом к потолку (полу).
 Высота установки выключателей - 0,8 м.; розеток - 0,3 м.; розеток в кухне - 1,05 м.; розетки газоанализатора - 0,2 м. от потолка. Розетка в ванной комнате имеет степень защиты IP54.
 На 4 и 5 этаже в сан. узлах и ванных комнатах установлены вентиляторы, управление которыми осуществляется выключателем, установленным у входа в помещение, заблокированным с освещением.
 Для обеспечения защиты от поражения электрическим током корпус ванны присоединен к РЕ проводнику, выполненного проводом ПуГВ 1x4

Исполнительная схема электроснабжения				
г. Ярославль, ул. Златоустинская д. 14, корп. 2.				
Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док.	Подп.
		14	Р	11.17
Розеточная сеть			Стадия	Лист
Тип 4. Розеточная сеть 1 этажа			Р	14
			Листов	
			ЗАО "Атрус"	

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.